Pramac Generatore a strappo trifase benzina con AVR 4,3 kV ES5000 AVR T

Cod. PE532TH100B



DESCRIZIONE

Modello con alimentzione a benzina, caratterizzato da una robusta struttura con telaio tubolare portante e adeguate protezioni In lamiera di acciaio con serbatoio maggiorato incorporato.
Progettato per soddisfare aplicazioni professionali e intensive di lunga durata

Regolatore elettronico della tensione AVR

Erogazione
Frequenza Hz 50
Tensione V 400
Fasi 3

Potenza
Potenza nominale massima LTP kVA 6.3
Potenza nominale massima LTP kW 5.0
Potenza nominale in servizio continuo COP kVA 5.4
Potenza nominale in servizio continuo COP kW 4.3

Potenza monofase
Potenza nominale massima monofase LTP kVA 3.8
Potenza nominale in servizio continuo monofase COP kVA 3.5

Motore

Marca Motore Honda
Sistema di avviamento A Strappo

Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni