GenSet Generatore con motore a benzina monofase 3000 Giri MG 5000 I-BE

Cod. MG 5000 I-BE



DESCRIZIONE

Gruppo elettrogeno portatile uscita monofase da 5 kva
motore a benzina 3000 giri/min
serbatoio da 5,3 lt
Dotazioni di serie
Arresto automatico per basso livello olio
2 prese monofase Schuko 230 V - 50 Hz protette da interruttore termico
Potenza acustica • Lwa 98 (73 dB a 7 mt)
Generatore CA-50Hz
Tipo: sincrono
Potenza massima monofase: 5 kVA - 230 V
Fattore di potenza: cos ? 0,8
Motore benzina 3000 giri/min
Tipo: Briggs & Stratton XR1450 - 1 cil. - 8,3 HP (6,1 kWm) - 306 cm3
Raffreddamento: aria
Avviamento: a strappo con fune
Capacità serbatoio: 5,3 lt
Consumo carburante al 75% del carico: 2,5 lt/h
Altre caratteristiche
Classe d'isolamento: H
Temperatura ambiente: 40 °C (*)
Altitudine di riferimento: 1000 mt (*)
Grado di protezione: IP 23
Dimensioni (L x W x H): 770 x 480 x 625 mm

Peso a secco: 62 kg

Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni