

**GenSet Generatore con motore a benzina monofase 3000  
Giri MG 5000 I-HE**

**Cod. MG 5000 I-HE**



## DESCRIZIONE

Dotazioni di serie Arresto automatico per basso livello olio  
2 prese monofase Schuko 230V Uscita carica batteria 12Vcc Protezioni per uscite di potenza  
Potenza acustica Lwa 95 (70 dB a 7 m)  
Generatore CA 50Hz Tipo: sincro  
Potenza monofase (massima): 5kVA - 230V  
Carica batteria: 120W - 12V - 10A - CC  
Fattore di potenza: cos M 0,8  
Motore a Benzina 3000 giri/min Tipo: Honda GX270 - 1 cil. - 270 cm<sup>3</sup> Potenza massima: 8,2 hp (6 kWm) Avviamento: manuale  
Raffreddamento: aria  
Consumo carburante al 75% del carico: 2,2 l/h  
Altre caratteristiche + Classe d'isolamento: H  
Temperatura ambiente: 40 °C  
Altitudine di riferimento: 1000 m  
Grado di protezione: IP 23  
Capacità serbatoio carburante: 5,3 l  
Dimensioni (Lu x La x H): 720 x 480 x 508 mm  
Peso a vuoto: 63 kg

