

**GenSet Generatore con motore a benzina monofase 3000  
Giri MG 8000 I-BE**

**Cod. MG 8000 I-BE**



## DESCRIZIONE

Gruppo elettrogeno portatile  
uscita monofase da 7 kva  
motore a benzina 3000 giri/min  
serbatoio da 6,6 lt  
Potenza acustica • Lwa 98 (73 dB a 7 mt)  
Generatore CA-50Hz  
Tipo: sincro  
Potenza massima monofase: 7 kVA - 230 V  
Fattore di potenza: cos  $\phi$  0,8  
Motore benzina 3000 giri/min  
Tipo: Briggs & Stratton XR2100 - 1 cil. - 11,9 HP (8,9 kWm) - 420 cm<sup>3</sup>  
Raffreddamento: aria  
Avviamento: a strappo con fune  
Capacità serbatoio: 6,6 lt  
Consumo carburante al 75% del carico: 3,6 lt/h  
Altre caratteristiche  
Classe d'isolamento: H  
Temperatura ambiente: 40 °C (\*)  
Altitudine di riferimento: 1000 mt (\*)  
Grado di protezione: IP 23  
Dimensioni (L x W x H): 770 x 480 x 625 mm  
Peso a secco: 84 kg

 **D'Amico** s.r.l.  
forniture e servizi

Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI  
Riproduzione vietata per foto e descrizioni