

Pramac Generatore a strappo trifase benzina 5,6 kV ES8000 T

Cod. PE652TH1000



DESCRIZIONE

Modello con alimentazione a benzina, caratterizzato da una robusta struttura con telaio tubolare portante e adeguate protezioni in lamiera di acciaio con serbatoio maggiorato incorporato.

Progettato per soddisfare applicazioni professionali e intensive di lunga durata

Erogazione Frequenza Hz 50 Tensione V 400 Fasi 3

Potenza

Potenza nominale massima LTP kVA 8.3 Potenza nominale massima LTP kW 6.6 Potenza nominale in servizio continuo COP kVA 7.0 Potenza nominale in servizio continuo COP kW 5.6

Potenza monofase

Potenza nominale massima monofase LTP kVA 4.0
Potenza nominale in servizio continuo monofase COP kVA 3.7

Motore Marca Motore Honda Sistema di avviamento A Strappo



Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI Riproduzione vietata per foto e descrizioni