

Proxxon Trapano fresatore FBS 12/EF 28 462

Cod.

PX28462



DESCRIZIONE

I TRASFORMATORI PROXXON EMETTONO CORRENTE ALTERNATA PULSATA QUESTA PERMETTE LA VARIAZIONE DI VELOCITA' DEGLI ELETTROUTENSILI, TALE FUNZIONE SARA' INIBITA QUALORA SI UTILIZZINO TRASFORMATORI DI ALTRE MARCHE.

ELETTROUTENSILE A 12 VOLT - TRASFORMATORE NON COMPRESO NELLA CONFEZIONE

Per forature di precisione, fresare, smerigliare, lucidare, spazzolare, scrostare, incidere, cesellare e troncare. Con mandrino (capacità di serraggio 0,3 – 3,2 mm). Albero portautensili in acciaio rettificato con pulsante di bloccaggio per il cambio degli utensili. Terminale dell'albero con alesatura per le pinze di serraggio in acciaio MICROMOT

Motore speciale bilanciato a corrente continua, tenace, silenzioso e longevo. Regolazione elettronica continua del numero di giri con effetto feedback (elevata potenza a bassi giri). Cassa in POLYAMID rinforzato in fibra di vetro.

Dati tecnici : Corrente continua 12 – 18 V. Massima potenza assorbita 100 W. 3.000 – 15.000 giri/min. Lunghezza 185 mm. Peso 450 gr.

Per il funzionamento consigliamo alimentatori MICROMOT a partire da 2,0 Ah

No 28 462